

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин	
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1106L 5400 Вт	SR1110L 8000 Вт
<b>1 батарейная группа, 9Ач</b>				
<b>SR1106L 5400 Вт</b>	<b>ВМР-192-09 (2Ux483x700)</b>  <b>или</b> <b>ВМР-192-09-С (4Ux483x400)</b>	10%	116	57
		20%	50	27
		30%	26	20
		40%	22	14
		50%	17	11
<b>SR1110L 8000 Вт</b>		60%	14	8
		70%	12	6
		80%	10	5
		90%	8	4
		100%	7	3
<b>1 батарейная группа, 12Ач</b>				
<b>SR1106L 5400 Вт</b>	<b>ВМР-192-12 (3Ux483x700)</b>  <b>или</b> <b>ВМР-192-12-С (6Ux483x400)</b>	10%	165	110
		20%	85	50
		30%	48	23
		40%	30	18
		50%	25	14
<b>SR1110L 8000 Вт</b>		60%	21	12
		70%	18	9
		80%	14	8
		90%	12	7
		100%	10	6

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин	
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1106L 5400 Вт	SR1110L 8000 Вт
<b>2 батарейные группы, 18Ач</b>				
<b>SR1106L 5400 Вт</b>	<b>2xBMR-192-09 2x(2Ux483x700)</b>	10%	280	160
		20%	116	57
		30%	65	42
		40%	52	30
		50%	37	25
<b>SR1110L 8000 Вт</b>	<b>или 2xBMR-192-09- С 2x(4Ux483x400)</b>	60%	30	21
		70%	27	17
		80%	24	15
		90%	21	13
		100%	17	11
<b>2 батарейные группы, 24Ач</b>				
<b>SR1106L 5400 Вт</b>	<b>2xBMR-192-12 2x(3Ux483x700)</b>	10%	320	250
		20%	150	110
		30%	110	80
		40%	80	50
		50%	65	40
<b>SR1110L 8000 Вт</b>	<b>или 2xBMR-192-12- С 2x(6Ux483x400)</b>	60%	50	28
		70%	40	25
		80%	30	22
		90%	25	19
		100%	20	17

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин	
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1106L 5400 Вт	SR1110L 8000 Вт
<b>3 батарейные группы, 27Ач</b>				
<b>SR1106L 5400 Вт</b>	<b>3xBMR-192-09 3x(2Ux483x700)</b>  <b>или</b> <b>3xBMR-192-09- С 3x(4Ux483x400)</b>	10%	480	280
		20%	180	116
		30%	100	65
		40%	80	52
		50%	60	37
<b>SR1110L 8000 Вт</b>		60%	55	30
		70%	39	27
		80%	35	24
		90%	30	21
		100%	28	17
<b>3 батарейные группы, 36Ач</b>				
<b>SR1106L 5400 Вт</b>	<b>3xBMR-192-12 3x(3Ux483x700)</b>  <b>или</b> <b>3xBMR-192-12- С 3x(6Ux483x400)</b>	10%	600	420
		20%	280	160
		30%	160	80
		40%	110	65
		50%	85	55
<b>SR1110L 8000 Вт</b>		60%	70	44
		70%	60	37
		80%	55	30
		90%	45	28
		100%	40	26

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин	
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1106L 5400 Вт	SR1110L 8000 Вт
<b>4 батарейные группы, 36Ач</b>				
<b>SR1106L 5400 Вт</b>	<b>4xBMR-192-09 4x(2Ux483x700)</b>	10%	600	420
		20%	280	160
		30%	160	80
		40%	110	65
		50%	85	55
<b>SR1110L 8000 Вт</b>	<b>или 4xBMR-192-09- С 4x(4Ux483x400)</b>	60%	70	44
		70%	60	37
		80%	55	30
		90%	45	28
		100%	40	26
<b>4 батарейные группы, 48Ач</b>				
<b>SR1106L 5400 Вт</b>	<b>4xBMR-192-12 4x(3Ux483x700)</b>	10%	960	600
		20%	420	260
		30%	250	140
		40%	160	110
		50%	130	90
<b>SR1110L 8000 Вт</b>	<b>или 4xBMR-192-12- С 4x(6Ux483x400)</b>	60%	110	75
		70%	95	65
		80%	80	53
		90%	70	45
		100%	61	37

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин	
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1106L 5400 Вт	SR1110L 8000 Вт
<b>5 батарейных групп, 45Ач</b>				
<b>SR1106L 5400 Вт</b>	<b>5xBMR-192-09 5x(2Ux483x700)</b>	10%	900	470
		20%	350	175
		30%	220	98
		40%	140	78
		50%	95	59
<b>SR1110L 8000 Вт</b>	<b>или 5xBMR-192-09- С 5x(4Ux483x400)</b>	60%	78	54
		70%	65	38
		80%	58	34
		90%	48	32
		100%	45	30
<b>5 батарейных групп, 60Ач</b>				
<b>SR1106L 5400 Вт</b>	<b>5xBMR-192-12 5x(3Ux483x700)</b>	10%	1140	850
		20%	540	320
		30%	320	180
		40%	235	145
		50%	160	110
<b>SR1110L 8000 Вт</b>	<b>или 5xBMR-192-12- С 5x(6Ux483x400)</b>	60%	145	90
		70%	130	80
		80%	95	70
		90%	90	60
		100%	80	50

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин	
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1106L 5400 Вт	SR1110L 8000 Вт
<b>6 батарейных групп, 54Ач</b>				
<b>SR1106L 5400 Вт</b>	<b>6xBMR-192-09 6x(2Ux483x700)</b>	10%	900	600
		20%	400	280
		30%	280	160
		40%	200	110
		50%	125	85
<b>SR1110L 8000 Вт</b>	<b>или 6xBMR-192-09- С 6x(4Ux483x400)</b>	60%	100	70
		70%	80	60
		80%	75	55
		90%	65	45
		100%	60	40
<b>6 батарейных групп, 72Ач</b>				
<b>SR1106L 5400 Вт</b>	<b>6xBMR-192-12 6x(3Ux483x700)</b>	10%	1300	980
		20%	700	430
		30%	420	260
		40%	290	167
		50%	200	137
<b>SR1110L 8000 Вт</b>	<b>или 6xBMR-192-12- С 6x(6Ux483x400)</b>	60%	170	115
		70%	150	97
		80%	135	85
		90%	110	74
		100%	100	63