

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		ST3110L 8 000 Вт	ST3115L 12 000 Вт	ST3120L 16 000 Вт
1 батарейная группа, 9Ач					
ST3110L 8 000 Вт	ВМТ-192-09-L	10%	57	32	27
		20%	27	17	13
		30%	20	10	9
ST3115L 12 000 Вт		40%	14	7	5
		50%	11	4	3
		60%	8	3	1
ST3120L 16 000 Вт		70%	6	1	-
		80%	5	-	-
		90%	4	-	-
	100%	3	-	-	
2 батарейные группы, 18Ач					
ST3110L 8 000 Вт	ВМТ-192-18-L	10%	160	85	57
		20%	57	32	27
		30%	42	22	20
ST3115L 12 000 Вт		40%	30	17	14
		50%	25	14	11
		60%	21	10	8
ST3120L 16 000 Вт		70%	17	8	6
		80%	15	7	5
		90%	13	6	4
	100%	11	5	3	
3 батарейные группы, 27Ач					
ST3110L 8 000 Вт	ВМТ-192-18-L + ВМТ-192-09-L	10%	280	125	116
		20%	116	60	50
		30%	65	32	26
ST3115L 12 000 Вт		40%	52	26	22
		50%	37	22	17
		60%	30	17	14
ST3120L 16 000 Вт		70%	27	15	12
		80%	24	13	10
		90%	21	11	8
	100%	17	9	7	

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		ST3110L 8 000 Вт	ST3115L 12 000 Вт	ST3120L 16 000 Вт
4 батарейные группы, 36Ач					
ST3110L 8 000 Вт	2xBMT-192-18-L	10%	420	210	160
		20%	160	85	57
		30%	80	52	42
ST3115L 12 000 Вт		40%	65	33	30
		50%	55	27	25
		60%	44	25	21
ST3120L 16 000 Вт		70%	37	22	17
		80%	30	17	15
		90%	28	15	13
	100%	26	13	11	
5 батарейных групп, 45Ач					
ST3110L 8 000 Вт	2xBMT-192-18-L + BMT-192-9-L	10%	470	280	210
		20%	175	116	85
		30%	98	65	52
ST3115L 12 000 Вт		40%	78	52	33
		50%	59	37	27
		60%	54	30	25
ST3120L 16 000 Вт		70%	38	27	22
		80%	34	24	17
		90%	32	21	15
	100%	30	17	13	
6 батарейных групп, 54Ач					
ST3110L 8 000 Вт	3xBMT-192-18-L	10%	600	360	280
		20%	280	125	116
		30%	160	80	65
ST3115L 12 000 Вт		40%	110	60	52
		50%	85	46	37
		60%	70	37	30
ST3120L 16 000 Вт		70%	60	31	27
		80%	55	27	24
		90%	45	25	21
	100%	40	23	17	

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		ST3110L 8 000 Вт	ST3115L 12 000 Вт	ST3120L 16 000 Вт
7 батарейных групп, 63Ач					
ST3110L 8 000 Вт	3xBMT-192-18-L + BMT-192-09-L	10%	700	420	350
		20%	400	155	130
		30%	210	90	80
ST3115L 12 000 Вт		40%	140	70	58
		50%	100	55	45
		60%	85	45	37
ST3120L 16 000 Вт		70%	75	37	30
		80%	60	29	27
		90%	50	27	25
		100%	45	25	23
8 батарейных групп, 72Ач					
ST3110L 8 000 Вт	4xBMT-192-18-L	10%	800	480	420
		20%	460	180	160
		30%	240	100	95
ST3115L 12 000 Вт		40%	165	80	65
		50%	110	65	55
		60%	95	55	44
ST3120L 16 000 Вт		70%	82	42	37
		80%	75	37	30
		90%	60	31	28
		100%	52	28	26
9 батарейных групп, 81Ач					
ST3110L 8 000 Вт	4xBMT-192-18-L + BMT-192-09-L	10%	900	580	500
		20%	520	230	190
		30%	270	115	105
ST3115L 12 000 Вт		40%	190	90	80
		50%	140	75	60
		60%	105	60	50
ST3120L 16 000 Вт		70%	93	50	43
		80%	82	45	35
		90%	75	33	32
		100%	65	30	29

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		ST3110L 8 000 Вт	ST3115L 12 000 Вт	ST3120L 16 000 Вт
10 батарейных групп, 90Ач					
ST3110L 8 000 Вт	5xBMT-192-18-L	10%	1000	600	540
		20%	570	280	210
		30%	320	160	120
ST3115L 12 000 Вт		40%	230	110	85
		50%	160	85	68
		60%	130	70	55
ST3120L 16 000 Вт		70%	110	60	48
		80%	95	55	40
		90%	85	45	35
		100%	75	40	32
11 батарейных групп, 99Ач					
ST3110L 8 000 Вт	5xBMT-192-18-L + BMT-192-09-L	10%	1200	680	580
		20%	590	310	230
		30%	350	180	135
ST3115L 12 000 Вт		40%	255	125	100
		50%	195	95	80
		60%	140	80	61
ST3120L 16 000 Вт		70%	120	70	52
		80%	105	60	45
		90%	95	50	38
		100%	85	45	35
12 батарейных групп, 108Ач					
ST3110L 8 000 Вт	6xBMT-192-18-L	10%	1300	880	620
		20%	700	340	280
		30%	420	205	160
ST3115L 12 000 Вт		40%	280	140	110
		50%	225	105	85
		60%	180	90	70
ST3120L 16 000 Вт		70%	135	80	58
		80%	115	67	50
		90%	105	55	42
		100%	95	50	38